



Potência: 45W x 4

Alimentação: 12V

Fusível: 15A

Faixa de freq. FM:
76~108MHz

Espelhamento com:
Android e IOS

Controle de Volante:
Resistivo

A1- B+ (Amarelo)
A2- AMP (Azul/Preto)
A3- ILL (Laranja)
A4- ANT (Azul)
A5- GND (Preto)
A6- ACC (Vermelho)

B1- RR-
B2- RR+
B3- FR-
B4- FR+
B5- FL-
B6- FL+
B7- RL-
B8- RL+

U1- CCD Frontal (Rosa/Preto)
U2- Freio de Mão (Marrom)
U3- Luz da Ré (Rosa)
U4- Contr. Volante SWC1 (Cinza)
U5- Contr. Volante SWC2 (Verde)
U6- Contr. Volante GND (Preto)

V-IN Amarelo
L-IN Branco
R-IN Vermelho
L-OUT Branco
R-CAM Laranja
SW Verde
R-OUT Vermelho
F-CAM Amarelo
V-OUT Amarelo
ANT Antena do Rádio

Entrada Aux Vídeo
Entrada Aux Áudio L
Entrada Aux Áudio R
Saída Traseira L
Entrada Câmera de Ré
Saída Sub-woofer
Saída Traseira R
Entrada Câmera Frontal
Saída de Vídeo